

Informace a pokyny ke staženému souboru

=====
Popis souboru: Soft Data Fax Modem with SmartCP and Soft Speaker Phone Modem with SmartSP
Verze: 7.60.00.00
Operační systém: Microsoft(r) Windows(r) Vista
Sériové číslo: D20012-001-003
Datum: 11/10/2006
=====

Obsah

=====
Přehled
Identifikace
Instalace
Odebrání
Řešení potíží
Důvody aktualizace
=====

Přehled

Tento dokument popisuje kroky potřebné k instalaci ovladače systému Windows Vista modem driver pro počítače uvedené v části Dotčená sériová čísla.

Identifikace

Pokud se jedná o jeden z počítačů uvedených v části Dotčená sériová čísla a používáte systém Windows Vista, nainstalujte tento ovladač.

Instalace

Po stažení poklepejte na soubor (D20012-001-003.exe), soubory se samy rozbálí a zkopírují do složky C:\Cabs\D20012-001-003 na pevném disku.

1. Do vyhledávacího pole v nabídce Start zadejte C:\Cabs\D20012-001-003\Setup.exe a stiskněte klávesu ENTER.
2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.
3. Dokončete průvodce podle pokynů na obrazovce.

Odebrání

1. Klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Ovládací panely.
2. V okně Ovládací panely klepněte na položku Odinstalovat program.
3. V okně Programy a funkce vyberte položku Soft Data Fax Modem with SmartCP a poté klepněte na tlačítko Odinstalovat nebo změnit.
4. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.

5. Dokončete odebrání podle pokynů na obrazovce.

Řešení potíží

Pokud máte potíže během nebo po instalaci ovladače, odeberte a poté znovu nainstalujte ovladače.

Důvody aktualizace

Toto je první verze ovladače pro systém Windows Vista.

Dotčená sériová čísla

1014545R - E4235

6008041R

6008042R